

SAFEGATE M SG BOX

Order Code: 1390953

Caixa de conexão para Safegate com reinicialização e anulação (2NA+1NC)



Lâmpada de muting embutida
Não

Override selectors
Sim

Botão Restart
Sim

Saídas do relê de segurança
2 NA + 1 NF (2A a 250 VCA)

Descrição técnica

As caixas de conexão M SG são dispositivos acessórios projetados para uma conexão rápida e confiável de cortinas de luz Safegate para fornecer todos os principais controles operacionais dentro da área protegida

Características

Lâmpada de muting embutida	Não
Sinalização	LED de status de saída
Conexões	Conector M12 com 5 polos (emissor), Conector M12 com 12 polos (receptor ou elemento TRX ativo)
Dispositivos de segurança a serem conectados	Todos os modelos Safegate, exceto modelos S
Override selectors	Sim
Botão Restart	Sim
Saídas do relê de segurança	2 NA + 1 NF (2A a 250 VCA)
Dimensões da embalagem L x A x C (mm)	320 x 235 x 160
Classe de produto	A
Código alfandegário	85437090

Dados elétricos

Dados mecânicos

Dimensões AxLxP (mm)	210 x 110 x 95
Fixação	Conjunto de suportes plásticos a serem inseridos nos orifícios nos cantos da parte de trás da caixa (incluídos)
Peso bruto (g)	1174,8

Certificações

