

## **SAFEGATE M SGO BOX**

Order Code: 1390952

Caixa de conexão para Safegate com reinicialização, anulação e luz de muting integrada (2NA+1NC)

Lâmpada de muting embutida

Sim

Override selectors

Sim

Botão Restart

Sim

Saídas do relê de segurança

2 NA + 1 NF (6A a 250 VCA)



### **Descrição técnica**

As caixas de conexão M SG são dispositivos acessórios projetados para uma conexão rápida e confiável de cortinas de luz Safegate para fornecer todos os principais controles operacionais dentro da área protegida

## Características

Lâmpada de muting embutida	Sim
Sinalização	LEDs de status de saída e status Muting/Override
Conexões	Conector M12 com 5 polos (emissor), Conector M12 com 12 polos (receptor ou elemento TRX ativo), Conector M12 com 5 polos (lâmpada indicadora de muting)
Dispositivos de segurança a serem conectados	Todos os modelos Safegate, exceto modelos S
Override selectors	Sim
Botão Restart	Sim
Saídas do relê de segurança	2 NA + 1 NF (6A a 250 VCA)
Dimensões da embalagem L x A x C (mm)	320 x 235 x 160
Classe de produto	A
Código alfandegário	85437090

## Dados elétricos

## Dados mecânicos

Dimensões AxLxP (mm)	210 x 110 x 95
Fixação	Conjunto de suportes plásticos a serem inseridos nos orifícios nos cantos da parte de trás da caixa (incluídos)
Peso bruto (g)	1211,8

## Certificações

