



## FUSÍVEL 14X51 AM AS145150AM

### Especificações

#### Dados elétricos

Poder de corte/ fecho	<b>100kA</b>
Tensão nominal	<b>500V</b>
Corrente nominal (A)	<b>50A</b>

#### Dimensões e peso do produto

Dimensões	<b>Dimensão: 14 X 51; Largura: 51 ± 0.6; Ø C: 14.3 ± 0.1;</b>
-----------	---

#### Aplicação e Instalação

Tipo	<b>AM</b>
------	-----------

### Variantes

Referência	Corrente Nominal (A)	Dimensões
<b>AS145104AM</b>	4a	dimensão: 14 x 51; largura: 51 ± 0.6; ø c: 14.3 ± 0.1;
<b>AS145106AM</b>	6a	dimensão: 14 x 51; largura: 51 ± 0.6; ø c: 14.3 ± 0.1;
<b>AS145110AM</b>	10a	dimensão: 14 x 51; largura: 51 ± 0.6; ø c: 14.3 ± 0.1;
<b>AS145116AM</b>	16a	dimensão: 14 x 51; largura: 51 ± 0.6; ø c: 14.3 ± 0.1;
<b>AS145120AM</b>	20a	dimensão: 14 x 51; largura: 51 ± 0.6; ø c: 14.3 ± 0.1;
<b>AS145150AM</b>	50a	dimensão: 14 x 51; largura: 51 ± 0.6; ø c: 14.3 ± 0.1;
<b>AS145163AM</b>	63a	dimensão: 14 x 51; largura: 51 ± 0.6; ø c: 14.3 ± 0.1;